



Dogness Cube App Feeder

Priručnik za uporabu



Instalacija aplikacije

***Android 5.0 verzija ili novije
iOS 7.0 verzija ili novije***

***Skenirajte sljedeći QR kod
svojim mobilnim telefonom,
preuzmite i instalirajte aplikaciju "Dogness".***



Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitate upute

Hvala Vam na kupnji DOGNESS pametnog proizvoda. Radi Vaše sigurnosti i dobrobiti, prije uporabe proizvoda pažljivo pročitate upute. Ako ne slijedite upute ili ne slijedite mjere opreza, ne odgovaramo za bilo kakve osobne ozljede, imovinske ili druge gubitke osim ako je izričito propisano zakonom.

O Priručniku za uporabu

Ovlaštenje, zaštitni znak i naziv robne marke priručnika pripadaju DOGNESS-u i ostalim povezanim strankama. Ako sadržaj priručnika nije u skladu sa stvarnim proizvodima, stvarni proizvodi su mjerodavni. DOGNESS zadržava pravo tumačenja i izmjene uputa u okviru dopuštenog zakonom. Ako imate bilo kakav prigovor na bilo koji sadržaj ili uvjete priručnika s uputama, uložite pismeni prigovor na DDL Zagreb (info@ddlzagreb.hr) u roku od 7 dana nakon kupnje, inače se smatra da ste suglasni, razumjeli i prihvatili sav sadržaj priručnika za uporabu.

Izjava o ovlaštenju

Ova aplikacija (DOGNESS) poštuje i štiti osobna prava svih korisnika koji koriste uslugu. Kako bi Vam pružila točnije i personaliziranije usluge, aplikacija će koristiti i dijeliti Vaša prava na upravljanje osobnim uređajem u skladu s autorizacijom. Ova će aplikacija koristiti ove informacije s visokim stupnjem pažnje i razboritosti. Osim ako je drugačije navedeno u "Podacima o licenci", ova aplikacija neće otkriti niti dati bilo kakve informacije trećim stranama bez Vašeg prethodnog dopuštenja. Korisnici koji dijele Vašu autorizaciju imat će sva prava za korištenje Vašeg trenutnog uređaja, kao što su: fotografija kamere, slušanje itd. Ako odlučite ovlastiti, to znači da ste u potpunosti svjesni i da ste u potpunosti razumjeli gore navedene uvjete. Stoga, tvrtka ne preuzima bilo kakav oblik odgovornosti za bilo kakvo curenje osobne privatnosti, sporove u vezi, imovinske, kreditne i druge gubitke uzrokovane dijeljenjem ovlaštenja. Molimo koristite funkciju autorizacije s oprezom. Tvrtka ima konačno tumačenje licencnih uvjeta i ima pravo odmah raskinuti ugovor o usluzi s ovlaštenim korisnicima.

Glavne značajke

- **ZAKAŽITE HRANJENJE:** Programirajte do 20 obroka dnevno, 1 do 39 porcija po obroku ili hranite na zahtjev pritiskom na gumb na aplikaciji ili hranilici
- **OMOGUĆEN WI-FI:** Povezuje se s vašom kućnom 2,4 GHz Wi-Fi mrežom putem besplatne aplikacije Dogness, bez naknade
- **ISPUŠTANJE HRANE BEZ ZAČEPLJENJA:** Dizajn protiv ometanja osigurava prolaz hrane na vrijeme, svaki put
- **DVOSTRUKI SUSTAV NAPAJANJA:** S uključenim USB strujnim kablom te spremnikom za baterije za slučajeve neočekivanog prekida napajanja (potrebne su 3 "D" baterije, nisu uključene)
- **OBAVIJEST O NISKOJ RAZINI HRANE:** Kada je razina hrane u vašoj hranilici niska, automatski će poslati obavijest vašem pametnom telefonu da dopunite zalihe
- **SLUŠAJTE I GOVORITE:** S ugrađenim mikrofonom i zvučnikom možete slušati i razgovarati sa svojim ljubimcem putem pametnog telefona. Snimite personaliziranu poruku za najavu pri svakom hranjenju.
- **LAKO ODRŽAVANJE:** Zdjela od nehrđajućeg čelika i spremnik za hranu jednostavno se uklanjaju za lako čišćenje
- **ZAŠTITA OD ŠAPA:** "Push-and-pull" poklopac i zatvarač otvora za hranu čine ga nedostupnim znatiželjnim šapama
- **VELIKI KAPACITET:** U prozirni spremnik za hranu možete pohraniti do 4 L suhe hrane

Napomena: kada se koristi s isključivo baterijskim napajanjem, hranilica može raditi samo izvan mreže. Ne može se spojiti na mrežu i hraniti će se prema prethodno postavljenom planu hranjenja.

(1) Napajanje uređaja za rad putem USB-a (samo kada se koristi ugrađena baterija, uređaj se ne može umrežiti).

(2) Uređaj je najbolje koristiti u okruženju bez prepreka unutar 10 metara od postavke WiFi usmjerivača.

Pojašnjenja u vezi pokazivača svjetala	
Funkcija	Opis
Gumb za resetiranje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite dvaput za ručno doziranje 1 porcije 2. Pritisnite i 6 sekundi držite gumb RESET dok ne čujete zvuk "Di-Di Di" za operaciju resetiranja hranilice
Svjetlo Wi-Fi indikatora razine i svjetlo za otkrivanje hrane	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zeleno svjetlo pokazivača: <ol style="list-style-type: none"> a) Sporo treperi - status konfiguracije; uređaj je spreman za spajanje na Vašu Wi-Fi mrežu b) Brzo treperi - spajanje na mrežu; uređaj se pokušava spojiti na Vašu Wi-Fi mrežu c) Upaljeno svjetlo - uspješno spajanje na mrežu. d) Nakon uspješnog resetiranja sporo treperi. 2. Crveno svjetlo pokazivača: <ol style="list-style-type: none"> a) Upaljeno svjetlo - baterijsko napajanje b) Sporo treperi - hrana u spremniku je začepljena
Funkcija glasovnog snimanja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otvorite DOGNESS aplikaciju i otiđite na Postavke ("Settings") - postavke snimanja ("Recording settings") - dodaj snimku ("Add recording") - kliknite gumb za snimanje na pametnom telefonu za razgovor s uređajem - Tipkom na pametnom telefonu prekinite snimanje - kliknite na probnu verziju i poslušajte snimku 2. Broj snimaka: 1

MJERE OPREZA

1. Molimo napunite spremnik za hranu prije prve upotrebe proizvoda.
2. Ne povlačite kabel za napajanje izravno kada uključite/isključite adapter. Nemojte stavljati niti umetati strane proizvode u ulagač i ne pokušavajte otvoriti ili sami popravljati uređaj.
3. Molimo koristite originalni strujni adapter i originalni kabel. Molimo koristite originalni strujni adapter i originalni kabel.
4. Kada se koristi jedino baterijsko napajanje, hranilica može raditi samo izvan mreže, ali će zadržati raspored hranjenja.
5. Kada se koristi s isključivo baterijskim napajanjem, hranilica može raditi samo izvan mreže, ali prema prethodno postavljenom planu hranjenja. Baterijsko napajanje osigurava energiju dovoljnu za hranjenje, ali nema dovoljne snage za istovremeno korištenje funkcija kamere ili ostalih aplikacija
6. Pomoćno baterijsko napajanje koristi 3D alkalne baterije (osiguravaju do 7 dana uobičajene upotrebe). Odložiti iskorištene baterije na pravilan način i u skladu s lokalnim ili nacionalnim propisom. Uklonite baterije ukoliko hranilica nije korištena ili se neće koristiti tijekom dugog razdoblja radi sprečavanje štete nastale curenjem.
7. Ovaj proizvod je prikladan samo za unutarnju upotrebu, izbjegavajte direktno izlaganje sunčevom svjetlu.
8. Ovaj uređaj sadrži elektroničke dijelove i nije vodootporan. Preporučljivo je držati uređaj podalje od vode.
9. Ovaj proizvod nije prikladan za bilo koju drugu svrhu osim hranjenja kućnih ljubimaca.
10. Ovaj proizvod nije igračka. Korisnici (uključujući djecu) koji nemaju relevantno iskustvo i znanje, trebali bi se suzdržati od čišćenja ili održavanja osim pod nadzorom odrasle osobe.
11. Redovito čistite i održavajte ovaj uređaj.
12. Ako je proizvod neispravan, ima miris ili se dimi, osjetite nenormalnu toplinu, prestanite koristiti ovaj proizvod i kontaktirajte vašeg trgovca kod kojeg ste kupili proizvod ili našu službu za korisnike (+385 1 3017 011 - info@ddlzagreb.hr).

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

P: Zašto se uređaj ne može povezati na internet?

O: Hranilica je kompatibilna samo s Wi-Fi mrežom na 2,4 GHz frekvencijskom pojasu. Ako Vaš Wi-Fi ruter podržava i 5 GHz i 2,4 GHz frekvencijski pojas (poznato kao dvostruki frekvencijski pojas), pobrinite se da je vaš pametni telefon povezan s Wi-Fi mrežom na 2,4 GHz frekvencijskom pojasu. Zatim tijekom procesa uparivanja uređaja unutar aplikacije, unesite naziv i lozinku Vaše 2,4 GHz Wi-Fi mreže kada se to zatraži. Vaš pametni telefon, zajedno s hranilicom, moraju biti povezani na 2,4 GHz frekvencijski pojas. Ako niste sigurni koji Wi-Fi pojas imate, obratite se svom pružatelju internetskih usluga za više informacija.

P: Pametni telefon je povezan na 2,4 GHz frekvencijski pojas, ali i dalje ne mogu upariti uređaj?

O: Resetirajte hranilicu tako da pritisnete i 6 sekundi držite gumb za resetiranje koji se nalazi na bočnoj strani. Kada zeleno svjetlo počne sporo treperiti, ponovno nastavite s uparivanjem hranilice unutar aplikacije.

P: Postoji li drugi načina uparivanja hranilice?

O: Pokušajte uključiti metodu spajanja putem žarišne točke. Na stranici gdje se aplikacija ne uspijeva povezati, kliknite na narančasti tekst "**Reconnect to device hot spot connection mode**" koji se nalazi ispod "**Reconnect**". Prije korištenja žarišne točke, na hranilici pritisnite i 2 sekunde držite gumb **RESET** dok pokazivač svjetla ne počne treperiti plavo, zatim na stranici za odabir modela uređaja odaberite uređaj koji želite upariti i pratite daljne upute.

P: Još uvijek imam problema, koga mogu kontaktirati?

O: Kontaktirajte trgovca kod kojeg ste kupili proizvod ili našu službu za korisnike (+385 1 3017 011 - info@ddlzagreb.hr).

P: Zašto se hrana ne dozira?

O: Spremnik za hranu je možda prazan ili je došlo do isključivanja iz Wi-Fi mreže ili kasni ili može biti nekakva smetnja.

P: Što mogu učiniti ako se sa svojim računom iznenada ne mogu prijaviti u aplikaciju?

O: Prvo provjerite je li mrežna veza normalna, a zatim provjerite prijavljuje li se netko drugi na Vaš račun. U suprotnom, preporuča se da deinstalirate i ponovno instalirate aplikaciju. Korisnici Android uređaja u postavkama svog pametnog telefona mogu izbrisati privremenu memoriju te zatim pokušati ponovno.

P: Želim promijeniti broj računa i informacije unutar aplikacije. Što da napravim?

O: Aplikacija ne podržava izravan prijenos računa. Ako stvarno trebate promijeniti, registrirajte novi račun s novom adresom e-pošte i brojem vašeg pametnog telefona. Svakako deinstalirajte i ponovno instalirajte aplikaciju.

Ako imate bilo kakvih drugih pitanja, posjetite web stranicu u nastavku za više informacija - www.dogness.com

Ovlaštena stranka: Dogness Group LLC, 4116W Spring Creek Pkwy, Ste 100, Plano, TX, 75024
Proizvođač: Jiasheng Enterprise Co., Ltd., No. 3 Yuehua West Road, Tongsha New Industry Park, Dongcheng District, Dongguan City, Guangdong Province, China.
Web stranica: www.dogness.com

Uvoznik i distributer HR: DDL Zagreb d.o.o. Kovinska 11, 10090 Zagreb, Hrvatska
Kontakt: PON - PET od 8:30 - 16:30, tel.: +385 1 3017 011 - www.ddlzagreb.hr
Email: info@ddlzagreb.hr